



SMART STICK PHONE MIT FRITZ!BOX

Smart Stick PHONE mit Fritz!Box verbinden

TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D-39307 Genthin

Telefon: 04194 9881-188 E-Mail: support@snipdoo.com

Konfiguration

Schrittweise SIP-Server-Konfiguration am Beispiel der Fritz!Box

Rufen Sie das Webinterface Ihrer Fritz!Box auf und melden Sie sich an.

Wählen Sie **Telefonie** und anschließend **Telefoniegeräte** aus.

Klicken Sie auf **Neues Gerät einrichten**. Es öffnet sich ein neues Fenster.

	🔶 FRITZIBox 7590	× +						- 0
\leftarrow	C A Nicht sicher	fritz.box/#telDev		01	A ^h to	s 1≙	۵ (g
		FRITZ	FRITZ!Box 7590 MyFritz! Fritz:INAS	:				
		 Übersicht Internet Telefonie 	Telefonie > Telefoniegeräte Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild Hier können Sie alle mit der FRITZIBox verbundenen und interrierten Telefoniezeräte wie Telefone. Anrufbeantworter. Faxzeräte und Türsorechanlazen einrichten und beatbeit	?				
		Anrufe Anrufbeantworter	Name Anschluss Rufnummer ausgehend Rufnummer ankommend intern *					
		Telefonbuch Weckruf	Fritz/Fon C4 DECT 123 alle **610 🖉 🛅					
		Fax Rufbehandlung	Mindestens eines Ihrer Telefoniegeräte hat für längere Zeit keine Verbindung mehr zur FRITZ!Box gehabt. Prüfen Sie, ob alle Geräte in der Liste weiterhin verwendet werden.	_				
		Telefoniegeräte Eigene Rufnummern	Liste drucken Neues Gerät einric	nten Jun	5			
		DECT						
		WLANSmart Home						
		DiagnoseSystem						
		 Assistenten Hilfe und Info 						

Wählen Sie nun **Telefon** (mit und ohne Anrufbeantworter) und klicken Sie auf **Weiter**. Es öffnet sich ein neues Fenster.

× [+					
sicher fritz.box/#assi_telefon_start			<i>P F</i>	ê 16	£'≣
FRITZ!	FRITZ!Box 7590	I FRITZINAS	÷		
	Telefoniegerät einrichten				
	Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten?				
	Mit der FRITZ!Box verbunden				
	An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen:				
	Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)				
	O Anrufbeantworter				
	O ISDN-Telefonanlage				
	O Faxgerät				
	O Türsprechanlage				
	In die FRITZ!Box integriert				
	Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.				
	O Anrufbeantworter				
	O Faxfunktion				
		Weiter Abb	prechen		

Wählen Sie nun **LAN/WLAN** (IP-Telefon). Tragen Sie im Textfeld 3 einen beliebigen **Namen** ein, z. B. Smart Stick. Klicken Sie auf **Weiter**. Es öffnet sich ein neues Fenster.

FRITZIBox 7590	× +						- 0
← C ▲ Nicht sicher fritz.	box/#assi_telefon_start		P	A ⁿ tô	₹⁄≡	¢	
	FRITZ!	FRITZ!Box 7590	:				
		Telefon anschließen					
		1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.					
		2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.					
		O FON 1 (analoges Telefon)					
		O FON 2 (analoges Telefon)					
		O FON S0 (ISDN-Telefon)					
		O DECT (Schnurlostelefon)					
		LAN/WLAN (IP-Telefon)					
		3. Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.					
		Smart Stick PHONE					
		Zurück Weiter	then				

Vergeben Sie für den SIP-Account einen **Benutzernamen** und ein **Passwort**. Die Anmeldedaten werden nachfolgend für die Konfiguration des Smart Stick PHONE benötigt.

Klicken Sie auf **Weiter**. Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie die **Rufnummer** aus, über welche Sie Rufe empfangen und führen möchten.

Hinweis Wenn bereits eine Festnetz-Nummer angelegt wurde, erstellen Sie bitte eine neue Nummer, sodass die Rufe an den Smart Stick PHONE weitergeleitet werden. Klicken Sie auf **Weiter**. Es öffnet sich ein neues Fenster.

Prüfen Sie Ihre Eingaben. Folgen Sie den Anweisungen im Bildschirm. Die Registrierung wird automatisch bestätigt. Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Der neue SIP-Account wurde erfolgreich angelegt.

Notieren Sie sich die interne Zielnummer, z. B. Fritz!Phone Beispiel: **610.



Die Konfiguration der Fritz!Box wurde hiermit erfolgreich abgeschlossen.

Folgen Sie nun weiter den Anweisungen im Produkthandbuch des Smart Stick PHONE.

> Hinweis Bei anderen SIP-Servern kann die Vorgehensweise abweichen. Hier sollte zunächst ein SIP- Konto erstellt werden, um später die Kontodaten mit dem Smart Stick PHONE anzulernen.





SMART STICK PHONE MIT FRITZ!BOX

Smart Stick PHONE mit Fritz!Box verbinden

Vielen Dank, dass Sie sich für die Lösung **snipdoo[®] von TCS** entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung unserer Services und freuen uns über Ihre Rückmeldung um weitere Verbesserungen vorzunehmen.

TCS TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 D-39307 Genthin

Telefon: 04194 9881-188 E-Mail: support@snipdoo.com